

Especificação Técnica

Fonte de Alimentação 16 Canais

Apresentação

A fonte de alimentação centralizada, fornece 12Vcc para até 16 câmeras permitindo melhor organização, bem como proteção para cada canal, em uma montagem em rack 19".

Características

- 16 Saídas Individuais para cada câmera em 12Vcc \pm 1V;
- Fonte de alimentação interna Full Range (90 a 240Vac, 50/60Hz, 180W);
- Retificação em onda completa, filtragem de "Ripple", menor que 1%, e estabilização;
- Corrente de 15A e Potência 180W com rendimento de 80%;
- Sistema de proteção na entrada: Curto Circuito, Sobre Tensão, Aumento Brusco de Corrente "In Rush" e Sobre Temperatura;
- Sistema de proteção na saída: Sobre Tensão (Varistor), Sobre Corrente e Curto Circuito;
- Sistema de proteção individual por canal: Curto Circuito e Sobre Corrente;
- Sistema de filtro antirruído por canal;
- Led de indicação de funcionamento da fonte;
- Leds, vermelhos, indicadores de falha na alimentação das câmeras em cada canal;
- Fabricado em gabinete metálico padrão 19"/1U para rack;
- 16 Bornes de dois pinos plugáveis individuais para cada câmera;
- Cabo de alimentação de 1.5m e plug padrão NBR 14.136;

